

2.1 Gombok leírása

ZERO – A ZERO gomb lenulázza a skálát

Tare – a TARE gomb, kivonja a tára árát, és a bruttó módból nettó értékre állítja a gépet

STORE- a STORE gombot arra használjuk hogy mentsen a skálán

ADD- az ADD gomb összegyűjti és eltárolja a súlyt és mennyiséget amikor megnyomja

M1 to M8 – Eltárolja az értékeket 8 különböző helyen

C – a C gombbal tudjuk törölni az elmentett adatokat

0-9 – A numerikus billentyűk (0-9) arra használjuk hogy elmentsük az egység árakat.

Decimal point – arra használjuk hogy beállítsuk az egység decimális pontját.

2.2 Kijelző leírása

1. Tare jelzés: – A tare jelzés LED-e a készülék baloldalán található a weight window alatt

2. Zero jelzés: a ZERO jelzés LED-e a készülék jobb oldalán található a weight window alatt

3. Alacsony töltöttség: az alacsony töltöttség jelző az unit price window alatt helyezkedik el

3. működés

1. Amikor a töltöttség alacsonnyá válik, az alacsony töltöttség jelzője világítani kezd, kérem tegye fel tölteni a készülékét.

2. bekapcsolás után hagyja 10 percet melegedni a pontosabb eredmény érdekében-

3,2,1

Skála nullázása:

amikor nincs semmi termék a mérlegen de nem 0-t mutat a kijelző, nyomja meg a ZERO gombot

Mérés:

Helyezze el a terméket amit mérni kíván , és a kijelző mutatja a súlyát

Tare

Tegye rá a csomagolást (vagy dobozt amiben tárolni kívánja a terméket) a készülékre, nyomja meg a TARE gombot, a TARE jelzés bekapcsol, és a csomagolás súlyát levonja. Amikor szeretné megszüntetni nyomja meg a TARE gombot megint.

Túlsúly felhelyezése:

Kérem a maximum kapacitásnál ne adjon több súlyt hozzá, amikor a készülék riasztója megszólal kérem távolítsa el a rajta lévő csomagokat hogy elkerülje a sérülést a készülékben

Felhalmozás működése:

Előkészítés: Kérem bizonyosodjon meg hogy a mérőplatform üres, a felhalmozó értéke 0, és a mérőeszköz stabil helyzetben van

Felhalmozás: Tegye rá a mérni kívánt árut a mérőplatformra, várjon amíg a mérő stabilan mutatja az értéket, nyomja meg az ADD gombot

nullázás: Akármikor lenullázhatja a C gombbal

Ár elmentése:

8 árat tud elmenteni a készüléke:

Nyomja meg a STORE gombot, aztán üsse be az értéket amit menteni kíván, nyomja meg az M* (*=1-8) gombot. A kívánt érték ellesz mentve az M*(*=1-8) ig helyen, ha már mentett arra akkor felül fogja írni az előző mentését.

2. mentés betöltése: Ha elő akarja hívni mérés közben, nyomja meg az M*(*=1-8) gombot.

4. Figyelmeztetés:

– Figyeljen rá hogy az elemeket polaritásuknak megfelelően helyezze be.

– Védje a készülékét a víztől, és a napsütéstől

– Ne tegye készülékét erős mágneses tér közelébe