



Au Cash Kft. A legjobb ONLINE PÉNZTÁRGÉP-ek boltja!

Pénztárgépek eladása, vétele, átírása, lezárása, szervizelése, NAV (Apeh) ügyintézés



1161 Budapest, Baross utca 4.



info@aucash.hu



aucash.hu



+36 20 / 486 - 11 - 88

061 / 405 - 12 - 85

061 / 402 - 42 - 67



<http://www.facebook.com/aucashkft>

**Nyugtával dicsérje a napot!**

## Fiscal Online szoftverfrissítés V2-re

*FISCAL ONLINE PÉNZTÁRGÉP (A192 engedélyszám) SZOFTVERFRISSÍTÉSE*

**2017.06.12-től elkezdődik az üzemben lévő FISCAL Online érintőképernyős pénztárgép szoftverfrissítése mely három hétig tart.**

Ezzel az online pénztárgép meg fog felel a legújabb 9/2016.(III.25.) NGM rendeletnek, követelményeknek. Így a szoftverfrissítés után átírható lesz, azaz cégváltásnál nem kell selejtezni a drága AEE kommunikációs egységet. Továbbá új szolgáltatásokat fog biztosítani, úgymint nyugta szternó, visszarú bizonylatok készítése, [GYÜJT] billentyű programozása eladási funkcióra.

**Ellenőrizze a mobil szolgáltatónál (Datron Zrt, Tel: 06 1 588 80 88, hogy a mobil szolgáltatása nincs-e kikapcsolva online pénztárgépénél(számla tartozás, felfüggesztési kérelem miatt)! Ha a mobil szolgáltatása nem működik, akkor az új szoftver nem frissül és az új követelményeknek nem fog megfelelni pénztárgépe.**

### **FONTOS TUDNIVALÓK az online pénztárgép szoftverfrissítése alatt!**

- 2017.06.12-öt követő három hétben csatlakoztatva legyen a hálózati tápegység az online pénztárgéphez és legyen üzembe helyezve!
- Ne áramtalanítsa az online pénztárgépet, ne kapcsolja ki!
- Antennát ne távolítsa el és ellenőrizze a mobil szolgáltatói (Telenor) térerőt!
- A billentyűzeten és az érintő képernyőn csak az előírt, ill. kért műveleteket végezze, mást ne!
- Kövesse figyelemmel a frissítés sorrendjét és idejét!
- Ne mozdítsa el helyéről a pénztárgépet a frissítés befejezéséig, és ne tegye ki mechanikai hatásoknak!
- Papírtartó fedelet ne nyissa ki szoftver frissítés közben!
- Ne csatlakoztasson a művelet alatt periféria egységet
- Az egyes műveletek között várjon türelemmel!
- SZOFTVERFRISSÍTÉSKOR a cikkprogramozások és a gyűjtő programozások alaphelyzetbe állnak.
- A szoftverfrissítés folyamata 10 percig is eltarthat. Várjon türelemmel és kövesse a kijelzőn megjelenő üzeneteket a részletes leírás szerint!

### **A GYŰJTŐK ÚJ ALAP BEÁLLÍTÁSA SZOFTVER V0002 FRISSÍTÉS UTÁN AZ ALÁBBIRA VÁLTOZIK:**

**Az első érintőképernyős lapon 4 gyűjtő ikon lesz:**

**GYŰJTŐ 01: A(5,00% ÁFA);**

**GYŰJTŐ 02: B(18,00%ÁFA);**

**GYŰJTŐ 03: C(27,00%ÁFA);**

**GYŰJTŐ 04: D(AJT jövedéki termék);**



Au Cash Kft. A legjobb ONLINE PÉNZTÁRGÉP-ek boltja!

Pénztárgépek eladása, vétele, átírása, lezárása, szervizelése, NAV (Apeh) ügyintézés



1161 Budapest, Baross utca 4.

info@aucash.hu aucash.hu



+36 20 / 486 - 11 - 88

061 / 405 - 12 - 85

061 / 402 - 42 - 67



<http://www.facebook.com/aucashkft>

**Nyugtával dicsérje a napot!**

A második lapon [ >> ] **GYÜJTŐ 05: D(AM adómentes termék).**

Szoftverfrissítés után, ha nem a gyári programozási beállításokat akarja használni, akkor a gépnapló szerinti szervizével programoztassa be a kívánt értéket.

**Szoftverfrissítés lépései V0001-ről V0002 szoftver verzióra:**

1. A frissítési időszakban letöltődik az új szoftver és az ezt követő **NAPNYITÁSKOR**, a kijelzőn megjelenik az „**AEE FRISSÍTÉS Kérem várjon...**” felirat, a nyomtatóra kiíródik az alábbi üzenet:

„PTG Frissítés a pénztárgép most kikapcsol, kérem várjon legalább 5 percig a visszakapcsolással. Ne áramtalanítsa a pénztárgépet!”

**Ezután a pénztárgép automatikusan kikapcsol a telepítéshez.**

2. **KAPCSOLJA BE** a pénztárgépet **5 PERC, DE INKÁBB 8 PERC UTÁN!** Ha ez sikerül a kijelzőn megjelenik: „AEE dolgozik Kérem várjon...” felirat.

3. **Kijelző KALIBRÁLÁS:** a bekapcsolás után a kijelzőn végigfut egy törlésre utaló mező 0-100%-ig, majd megjelenik az „Érintse meg a kalibrációs pontokat” felirat.

**Sorban érintse meg a kerek kalibrációs pontokat a kijelzőn (egymás után három helyen)!**

4. **Automatikus RAM TÖRLÉS:** A kijelzőn megjelenhet egy technikai üzenet: „**MEMORIA HIBA**”, mely NEM HIBA és pár másodperc után eltűnik. A kijelzőn megjelenik „**Szerviz**” felirat majd a pénztárgép az „**AEE dolgozik Kérem várjon...**” felirat alatt **Szerviz mód, Dátum állítás, RAM törlés bizonylatokat nyomtat.** Ez három percig is eltarthat, kérem várjon amíg ezek megtörténnek és a pénztárgép újra kikapcsol.

**5. RAM törlés befejezése után a pénztárgép automatikusan kikapcsol.**

6. **ÚJRA KAPCSOLJA BE A PÉNZTÁRGÉPET!** A kijelzőn megjelenik az „**AEE dolgozik Kérem várjon...**” felirat (Várjon türelmesen!). Ezután a pénztárgép a főmenüt jeleníti meg.

**7. Az „ELADÁS” ikon érintésével majd „FIZET” nyomógomb megnyomásával nyisson napot!**

A kijelzőn megjelenik: „**AEE FRISSÍTÉS Kérem várjon...**” felirat.

Pár perc múlva megjelenik a „**NAPNYITÁS**” felirat. Érintse meg a zöld „**ENTER**” és „**IGEN**” ikont. Írja be a billentyűzeten a napi nyitó Ft összeget és a **KÉSZPÉNZ** ikon érintésével megtörténik a **NAPNYITÁS!**

8. A pénztárgép megnyitja a napot és bizonylatokat nyomtat az alábbi feliratokkal:

**„SIKERES AEE SZOFTVER-FRISSÍTÉS V0002 VERZIÓRA BUILD 062”**

Majd a következőt

**„SIKERES PTG SZOFTVER-FRISSÍTÉS V2.00 VERZIÓRA BUILD 062”**

9. A folyamat során kinyomtatott **KONTROLL SZALAGOKAT TEGYE A GÉPNAPLÓBA!**

10. Ha a fenti feliratok nem jelennek meg vagy a pénztárgép nem működik vagy a pénztárgép nyomtatóján a „**SIKERES PTG SZOFTVER-FRISSÍTÉS V0000 VERZIÓRA 0000000000**” felirat nyomtatódik, **ekkor hívja a SZERVIZÉT VAGY A FORGALMAZÓT!**

11. Szervíze: Bármilyen probléma esetén hívja szervizét, a pénztárgép napló szerinti